

配信アプリケーションを利用したアルメックス製顔認証付きカードリーダー端末の更新について

- ✓ アルメックス社の依頼により、緊急で顔認証付きカードリーダーソフトの更新が必要です。下記の手順に従い、即時更新作業を実施いただきますようお願いいたします。（作業時間の目安：最大60分）

※令和3年3月22日に配信を開始するアップデート管理ツール（1.0.3 から 1.0.4 への更新）、及び管理コンソール（1.0.10 から 1.0.11 への更新）のみ有効な手順です。

✓ 即時更新の手順

1. 資格確認端末のデスクトップ画面で、「オンライン資格確認配信アプリケーション管理ツール」のアイコン（ショートカット）をダブルクリックして起動してください。
2. 表示されるオンライン資格確認 配信アプリケーション画面の「配信サーバーへの接続確認」を押下、配信サーバーに接続されていることを確認します。「配信サーバーへの接続に成功しました。」のダイアログを確認し、「OK」を押下してください。
3. 表示されるオンライン資格確認 配信アプリケーション画面の「今すぐダウンロード」を押下、配信サーバーに接続されていることを確認します。「ダウンロードの依頼を受け付けました。」のダイアログを確認し、「OK」を押下してください。
4. 20分、お待ちください。
 - ・画面に何も表示されていない場合、手順 5 へ
 - ・画面に「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合、手順 6 へ
5. 資格確認端末を再起動し、手順 1 から再度実施してください。
6. 「ユーザーアカウント制御のダイアログ」にSetup_mynaupdater_1.0.4.exe（赤の破線部分）と記載されていることを確認し、「はい」を押下してください。
7. 資格確認端末を再起動してください。
8. 再起動完了後、「ユーザーアカウント制御のダイアログ」にSetup_mynaconsole_autoupdate_1.0.11.exe（赤の破線部分）と記載されていることを確認し、「はい」を押下してください。資格確認端末の画面に「マイナタッチ管理コンソール（1.0.11）」が表示され、顔認証付きカードリーダーの本体の画面に「アップデート中です。」と表示されます。アップデート完了後、通常画面に戻ります。
9. マイナタッチ管理コンソール（1.0.11）の「ヘルプ」を押下し、バージョン情報画面を表示します。画面に表示されたバージョン情報が、
 - ・管理コンソール：1.0.11
 - ・アップデート管理ツール：1.0.4
 - ・カードリーダー本体：1.3.2となっていることを確認してください。上記バージョンになっていれば、更新完了となります。

手順 1

オンライン資格確認 配信アプリケーション管理ツール

手順 2

オンライン資格確認 配信アプリケーション

設定の変更

配信サーバーへの接続確認

今すぐダウンロード

配信実績の確認

ヘルプデスクに端末調査用ログを送信

接続成功

配信サーバーへの接続に成功しました。

OK

手順 3

オンライン資格確認 配信アプリケーション

設定の変更

配信サーバーへの接続確認

今すぐダウンロード

配信実績の確認

ヘルプデスクに端末調査用ログを送信

ダウンロード依頼の受付

ダウンロード依頼を受け付けました。配信サーバーへ現在および過去に接続するものがありません。

OK

手順 4

20分
お待ちください

手順 5

資格確認端末
再起動

手順 6

ユーザー アカウント制御

この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？

Setup_mynaupdater_1.0.4.exe

発行元：不明
ファイルの入手先：このコンピューター上のハード ドライブ

詳細を表示

はい いいえ

手順 7

資格確認端末
再起動

手順 8

ユーザー アカウント制御

この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？

Setup_mynaconsole_autoupdate_1.0.11.exe

発行元：不明
ファイルの入手先：このコンピューター上のハード ドライブ

詳細を表示

はい いいえ

カードリーダー 管理

動作確認 設定

アップデート中です...15.3%

顔認証付きカードリーダー
画面

手順 9

マイナタッチ管理コンソール (1.0.11)

ヘルプ(H)

バージョン情報

システム	デバイスID	バージョン
管理コンソール		1.0.11
アップデート管理ツール		1.0.4
カードリーダー本体	F0alm002	1.3.2